

El Modulador + Mando a distancia WiFi es un controlador para toda la iluminación de 4 hilos. La iluminación puede ser controlada a través de su mando a distancia o a través de una aplicación del Smartphone. Este producto se puede sincronizar con diferentes dispositivos y se puede usar con el control de voz de Alexa de Amazon y el asistente de Google (Google Home).

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE:	DC 5V / 12-24 V
CANAL DE SALIDA:	3CH/RGB
POTENCIA DEL PRODUCTO:	12V≤360W
TEMPERATURA TRABAJO:	-20°C a 60°C
DISTANCIA EFECTIVA:	Alcance de la Red WiFi.
COMPATIBLE CON:	UL049WI, UL037WI, UL010WI

### INSTRUCCIONES DE USO WIFI:

- Conectar los cables del proyector donde indica **OUTPUT**, conectando los cables de color como indica.
  - B → Cable Azul
  - G → Cable Verde
  - R → Cable Rojo
  - V+ → Cable Negro
- Conectar los cables de la fuente de alimentación donde indica **INPUT**.
- Escanear el código QR para descargar la aplicación y, a continuación, cree o registre una cuenta.
- Encienda la iluminación.
- Abra la APP en su teléfono móvil y seleccione la opción "+" y "añadir dispositivo". Después de resetear el dispositivo, tiene tres minutos para completar la operación.
- Seleccione "iluminación" y "luces de tira (WiFi)". Una vez hemos llegado a este paso hay que **confirmar que la iluminación parpadea**.
- Tras esto, nos solicitará introducir la **contraseña WiFi**, confirmamos y para finalizar tendremos que darle a "finalizar para completar el emparejamiento".
- Por último, comprobaremos que la **APP funciona correctamente**. Dentro de la APP tenemos las siguientes opciones.
  - Selección de color** → Seleccione cualquier color del anillo de colores (16 millones de colores) con brillo ajustable.
  - Secuencia** → Se pueden elegir cualquier tipo de secuencia. Estas son editables y programables.
  - Modo música** → En este modo, la iluminación cambia al ritmo de la música que esté sonando en el teléfono móvil.
  - Horario** → Automatice la iluminación dentro del modo "timing", donde podrá elegir un horario de encendido y apagado.
- La aplicación puede controlarse con asistentes inteligentes como "Alexa" o "Google Home". Para ello, hay que añadir el dispositivo "Tuya Smart" en la aplicación del asistente. Una vez hecho, puede cambiar el nombre del dispositivo. Por ejemplo, cambie el nombre de "RGB Strip" a "Piscina". Entonces será tan sencillo como decir: "**Alexa, enciende la piscina**". o, en caso de Google Home "**Okey Google, pon la piscina en verde**".




### INSTRUCCIONES DE USO

#### MANDO A DISTANCIA:

BOTÓN	FUNCIÓN	
	ON/OFF	Enciende o apaga la iluminación
	Velocidad / Brillo + Velocidad / Brillo -	En color fijo, ajuste del brillo En secuencia, ajuste de la velocidad
	Color fijo	16 colores fijos, brillo ajustable
	FLASH	Salto de 3 colores, velocidad ajust.
	STROBE	Cambio gradual de 3 colores, vel. aj.
	FADE	Cambio gradual de 7 colores, vel. aj.
	SMOOTH	Salto de 7 colores, velocidad ajust.

#### CAJA UNITARIA



Peso / Caja unitaria: 0,1 Kg

**Referencia** EB101W + RC102W

**Descripción** Modulador + Mando a distancia WiFi

